



A scart csatlakozó bekötése



21 kivezetésű SCART aljzat a video/TV bemenetén



21 kivezetésű SCART dugasz a kábelen

	Jelölés	Funkció	Jelszint	Impedancia
1	AOR	Audio Out Right	0.5 V rms	<1k ohm
2	AIR	Audio In Right	0.5 V rms	>10k ohm
3	AOL	Audio Out Left + Mono	0.5 V rms	<1k ohm
4	AGND	Audio Ground		
5	B GND	RGB Blue Ground		
6	AIL	Audio In Left + Mono	0.5 V rms	>10k ohm
7	B	RGB Blue In	0.7 V	75 ohm
8	SWTCH	Audio/RGB switch / 16:9	0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode	>10 kohm
9	G GND	RGB Green Ground		
10	CLKOUT	Data 2: Clockpulse Out		
11	G	RGB Green In	0.7 V	75 ohm
12	DATA	Data 1: Data Out		
13	R GND	RGB Red Ground		
14	DATAGND	Data Ground		
15	R	RGB Red In / Chrominance	0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst)	75 ohm
16	BLNK	Blanking Signal	1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite	75 ohm
17	VGND	Composite Video Ground		
18	BLNKGND	Blanking Signal Ground		
19	VOUT	Composite Video Out	1 V	75 ohm
20	VIN	Composite Video In / Luminance	1 V	75 ohm
21	SHIELD	Ground/Shield (Chassis)		

