



**A 12V-os hálózatoknál szükséges vezeték keresztmetszet
a teljesítmény és a távolság függvényében**

(W)	2,5m	5m	7,5m	10m	15m
20	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
40	0,75	1,5	2,5	4	6
50	1	2,5	4	4	6
60	1,5	2,5	4	6	10
75	1,5	4	6	6	10
80	1,5	4	6	6	10
100	2,5	4	6	10	16
120	2,5	6	10	10	16
140	4	6	10	16	16
150	4	6	10	16	25
160	4	6	10	16	25
180	4	10	10	16	25
200	4	10	16	16	25
225	6	10	16	25	25
250	6	10	16	25	-
300	6	16	25	25	-
350	10	16	25	-	-
375	10	16	25	-	-
400	10	16	25	-	-
450	10	25	25	-	-
500	10	25	-	-	-
600	10	25	-	-	-

**A megfelelő vezeték keresztmetszet használata esetén
max. 3,5% feszültségesés következik be és nem melegszik a vezeték!**