

## STM32F407ZET6 Board TFT LCD Pins:

P.num	name	J.B	J.J	alternate func	P.num	name	J.B	J.J	alternate func
1.	GND				2.	NRST		RST	
3.	PD10	B.50.		FSMC_D15	4.	PD9		B.51.	FSMC_D14
5.	PD8	B.52.		FSMC_D13	6.	PE15		J.52.	FSMC_D12
7.	PE14	J.51		FSMC_D11	8.	PE13		J.50	FSMC_D10
9.	PE12	J.49		FSMC_D9	10.	PE11		J.48	FSMC_D8
11.	PE10	J.47		FSMC_D7	12.	PE9		J.46	FSMC_D6
13.	PE8	J.45		FSMC_D5	14.	PE7		J.44	FSMC_D4
15.	PD1		B.21	FSMC_D3	16.	PD0	B.22		FSMC_D2
17.	PD15		B.45	FSMC_D1	18.	PD14	B.46		FSMC_D0
19.	PD4	B.18		FSMC_NOE	20.	PD5		B.17	FSMC_NWE
21.	PF12		J.38	FSMC_A6	22.	PG12		B.11	FSMC_NE4
23.	PB0		J.34		24.	PC13		J.8	
25.	PF11	J.37			26.	PB2		J.36	
27.	PB1	J.35			28.	PB15		B.53	LCD LED FET
GATE									
29.	NC.				30.	GND			
31.	+3.3V				32.	GND			

### Magyarázat:

- B.n = baloldali csatlakozó sorszám (J1)
- J.n = jobb oldali csatlakozó sorszám (J2)
- J.B = Jumper.Bal oldala
- J.J = Jumper.Jobb oldala