

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a Samsung SGH-D600 típusú készüléket választotta. A t-zones WAP portálon keresztül számos információt és szolgáltatást érhet el. Az MMS szolgáltatás használatával multimédia üzeneteket küldhet és fogadhat.

A szolgáltatások használatához szükséges beállítások a gyártás során tárolásra kerültek a készülékben és a SIM kártyán. Ha ennek ellenére problémát tapasztal, a következő módon ellenőrizheti, illetve módosíthatja azokat.

A beállításokat a készülék menüjében találja. A menübe a kijelző bal alsó sarkában látható **Menü** felirat alatt lévő gomb (kijelzőgomb) megnyomásával léphet be. A menüben a kijelző alatt középen található négyirányú gomb segítségével navigálhat. A kiválasztott menüpontba a **Választ** feliratú kijelzőgombbal, vagy a középső **OK/i** gombbal léphet be. A kijelző jobb alsó sarkában lévő **Mégsem** felirat alatti gombbal az előző menüpontba juthat. A **piros** telefonkagylós gomb megnyomásával bármelyik menüszintről a készenléti üzemmódba léphet.

Az alábbiakban nyilakkal elválasztva leírtuk a beállításokhoz vezető menüpontokat. A beállítások ellenőrzéséhez, illetve módosításához először lépjen be a menübe. Ezután válassza a nyíl után következő menüpontot, lépjen be és így haladjon tovább. Az útvonal végén írja be a vastag betűkkel szedett paramétereket, vagy válassza ki a leírt opciót.

WAP beállítások

Az első két oszlopban található WAP beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén. A gyárilag tárolt WAP és MMS profilok nem módosíthatók és nem törölhetők, így beállításra nincs szükség, csupán a GPRS előfizetésének megfelelő WAP profil kiválasztására. Az alábbi táblázat szerint ellenőrizheti készüléke beállításait.

GPRS előfizetés	GPRS WAP GPRS WAP plusz	GPRS Net GPRS Net plusz	Nincs
Menü → Böngésző → Profilbeállítások → T-Mobile WAP →			
→ Profilnév	T-Mobile WAP	T-Mobile Internet	T-Mobile CSD
→ Kezdőlap címe	http:// www.t-zones.hu		
→ Csatorna	Csak GPRS	Csak GPRS	Csak GSM
→ Proxy	Engedélyez		
→ GPRS-beállítások →			
→ Kiszolgáló IP	212.051.126.002		
→ Kiszolgáló Port	8080		
→ Hozzáférési pont neve	wap	internet	
→ Bejelentk. azonosító	wap	felhasználói_név	
→ Jelszó:	Wap	Jelszó	
→ GSM-beállítások →			
→ Kiszolgáló IP			212.051.126.002
→ Kiszolgáló Port			8080
→ Hívószám			+36309301301
→ Bejelentkezési azonosító:			wap

Székhely
Telephely
Postacím
Elérhetőség

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
1519 Budapest, Pf. 512
Telefon (1) 265 9210, Fax (1) 204 4128
E-mail: ugyfelszolgalat@t-mobile.hu, Internet www.t-mobile.hu
Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon
Cg. 01-10-041928 szám alatt

Céggjegyzéksz.



→ Jelszó:		Wap
→ Adathívás típusa		Analóg
Menü → Böngésző →		
→ Aktuális proxy	T-Mobile WAP	T-Mobile Internet
		T-Mobile CSD

SMS beállítások

Az SMS beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Probléma esetén az alábbi táblázat segítségével ellenőrizze azokat.

Menü → Üzenetek → Beállítások → Szöveges üzenet → Küldés beállításai →	
→ Válaszútvonala azonos	Ki
→ Kézbesítési jelentés	Ki
→ Karakter támogatás	Ékezet nélkül
→ Üzenet érvényessége	Maximális
→ Üzenet típusa	Szöveg
→ Üzenetközpont	+36309888000

SMS írás közben a beírható karakterek és az elküldendő üzenetek valós mennyisége folyamatosan figyelemmel kísérhető a kijelző alsó sávjában.

„Ékezet nélküli” karakter támogatás esetén az SMS üzenetekben nem lehetséges a hosszú ékezetes karakterek bevitele. Ekkor az egy SMS-ben elküldhető karakterek száma maximum 160.

„Ékezetes” karakter támogatás esetén az SMS üzenetekben a magyar hosszú ékezetes karakterek is használhatók, és azok elküldésre is kerülnek. Ekkor egy SMS-ben maximum 70 karakter küldhető el.

„Automatikus” beállítás esetén, amíg be nem írjuk az első ékezetes karaktert, a készülék az SMS-t „Ékezet nélküli”-ként kezeli. Amint beírjuk a küldendő üzenetbe az első ékezetes karaktert, a készülék az egész üzenetet átkódolja az „Ékezetes” üzemmódnak megfelelőre, amit a kijelző felső szélén látható karakter és üzenet számláló átállása (a max.70 karakter/SMS üzemmódról) jelez.

Több SMS összefűzése esetén az üzenetenként beírható karakterek maximális száma kevesebb.

MMS beállítások

Az MMS beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Az MMS szolgáltatás használata ezzel a készülékkel GPRS hálózaton lehetséges, amelyek használati jogát ön az MMS szolgáltatás előfizetésével megszerezte. Az alábbi táblázat szerint ellenőrizheti készüléke beállításait.

Menü → Üzenetek → Beállítások → Multimédiás üzenet →	
→ Küldés beállításai →	
→ Kézbesítési jelentés	Ki
→ Válaszküldés az olvasásról	Ki
→ Prioritás	Normál
→ Lejárat dátuma	Maximális
→ Kézbesítés ideje	Azonnal
→ Méretkorlát	295kB
→ Fogadás beállításai →	
→ Ismeretlen elutasítása	Ki
→ Hirdetések engedélyezése	Be

→ Jelentés engedélyezve	Ki
→ Otthon fogad	Automatikus
→ Letöltés barangoláskor	Manuális
→ MMS-profilok → Profilbeállítások → T-Mobile MMS →	
→ Profilnév	T-Mobile MMS
→ Szerver címe	http://mms.t-mobile.hu/servlets/mms
→ Kiszolgáló	Engedélyez
→ GPRS-beállítás	
→ IP-cím	212.051.126.010
→ Port	8080
→ Hozzáférési pont neve	mms
→ Bejelentkezési azonosító:	mms
→ Jelszó:	mms
→ Verzió	1.2(295kB)
Menü → Üzenetek → Beállítások → Multimédiás üzenetek → MMS-profilok →	
→ Aktuális profil	T-Mobile MMS

E-mail beállítás

Az e-mail kapcsolati beállításokat gyárilag tároltuk az Ön készülékén, de személyes postafiókjának adatait (felhasználónév, e-mail cím és jelszó, GPRS előfizetés fajtája) használat előtt feltétlen be kell állítani. Az e-mail szolgáltatás használata ezzel a készülékkel GPRS hálózaton lehetséges. Az alábbi táblázat szerint állíthatja be készülékét.

GPRS előfizetés	GPRS WAP GPRS WAP plusz	GPRS Net GPRS Net plusz
Menü → Üzenetek → Beállítások → Email →		
→ Küldés beállításai →		
→ Másolat küldése saját magának	Ki	
→ Kézbesítés megerősítése	Ki	
→ Olvasás megerősítése	Ki	
→ Prioritás	Normál	
→ Aláírás beillesztése	Ki	
→ Fogadás beállításai →		
→ Ellenőrzési időköz	Nincs használatban	
→ Válaszküldés az olvasásról	Igen mind	
→ Fogadási opció	Csak fejlécek	
→ Törlési opció	Következő csatlakozás alatt	
→ Elutasít, ha nagyobb	300 kB	
→ Email profilok → Profilbeállítások → T-Mobile WAP →		
→ Profilnév	T-Mobile WAP	
→ Hozzáférési pont neve	wap	internet

→ Bejelentkezési azonosító:	wap	felhasználói_név
→ Jelszó:	Wap	Jelszó
→ DNS1	0.0.0.0	
→ DNS2	0.0.0.0	
Menü → Üzenetek → Beállítások → Email → Email profilok →		
→ Aktuális kiszolgáló	T-Mobile WAP	
Menü → Üzenetek → Beállítások → Email → Email fiókok → Postafiók beállítások → t-email →		
→ Használatban	Be	
→ Postafiók neve	t-email	
→ Felhasználói név	teljes_név	
→ Email cím	Pl: xxx@t-email.hu	
→ Válaszcím (ha más)		
→ Felhasználó-azonosító	postafiók_felhasználó_név	
→ Jelszó:	postafiók_jelszó	
→ SMTP-szerver	mail.t-email.hu	
→ SMTP-port	25	
→ POP3-szerver	mail.t-email.hu	
→ POP3-port	110	
→ APOP-bejelentkezés	ki	
→ Biztonságos kapcsolat	Ki	
Menü → Üzenetek → Beállítások → Email → Email fiókok →		
→ Aktuális postafiók	t-email	

Felhívjuk figyelmét hogy a ciklikus lekérdezés (ellenőrzési időköz) használatakor az automatikus csatlakozások során létrejött adatforgalom is számlát generál, így beállításakor körültekintően kell eljárni. Javasoljuk, hogy ilyen beállítás esetén a „Kézbesítés megerősítése” opciót kapcsolja be, így a készülék minden automatikus lekérdezés előtt jóváhagyását kéri majd a kapcsolódáshoz.

Hangposta beállítás

A hangposta beállítást gyárilag tároltuk az Ön készülékén. Probléma esetén az alábbi táblázat segítségével ellenőrizze.

Menü → Beállítások → Hálózati szolgáltatások → Hangpostaszerver → Hangpostafiók száma → +36309888444

Ügyfélszolgálat

Ha a készülék beállításai pontosak de ennek ellenére problémát tapasztal, kérjük forduljon 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, amely T-Mobile H mobiltelefonról ingyenesen hívható a 1430-as számon.

Dominós ügyfeleink a T-Mobile H mobiltelefonról ingyenesen hívható 1777-es számon ellenőrizhetik a szolgáltatások hálózat oldali beállításait.

Modem beállítások

A Samsung SGH-D600 telefon a készülék csomagban található USB adatkábel, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül számítógéphez csatlakoztatható, és a telefonon keresztül modem Internet kapcsolat létesíthető. Ennek beállításához nyújt segítséget az alábbi leírás. USB adatkábel használata esetén fontos,

hogy amíg annak meghajtó programja – a csomagban lévő CD lemezről - nincs telepítve a számítógépre, addig a kábelt bedugni nem szabad.

USB kapcsolatnál a telepítő lemez segítségével Samsung USB modem-et kell telepíteni. Bluetooth kapcsolat esetén a PC bluetooth modemén, vagy a bluetooth soros portra telepített normál modemem keresztül lehet tárcsázni. Bluetooth soros kapcsolatnál a számítógépen egy 33600 bps normál modemet kell telepíteni a kiválasztott portra, az alábbi beállításokkal:

GPRS előfizetés	GPRS Net GPRS Net plusz	egyéb vagy nincs
Settings → Control Panel → Modems → Standard 33600 bps Modem → Properties		
→ Maximum speed	460800 bps	
→ Connection → Advanced → Extra settings (AT parancs)	at+cgdcont=1,"IP","internet" (Fontos hogy az „IP” nagybetű!)	

Tárcsázó beállítások

GPRS előfizetés	GPRS Net GPRS Net plusz	egyéb vagy nincs
Programs → Accessories → Communications → Dial-Up Networking		
→ Type a name ...	T-Mobile GPRS	T-Mobile CSD
→ Select a device:	(a fentebb beállított) Standard 33600 bps Modem	
→ Area code:	30	
→ Telephone number:	*99**1*1#	+36309301307
→ Finish		

majd az elkészült tárcsázón

→ <jobb egérgomb> → Properties		
→ Use area code and Dialing Properties	<input type="checkbox"/>	
→ Server Types		
→ Log on to network	<input type="checkbox"/>	
→ Enable software compression	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ NetBEUI	<input type="checkbox"/>	
→ IPX/SPX Compatibile	<input type="checkbox"/>	
→ TCP/IP	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ TCP/IP Settings		
→ Server assigned IP address	<input type="radio"/>	
→ Server assigned name server address	<input type="radio"/>	
→ Use IP header compression	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Use default gateway on remote network	<input checked="" type="checkbox"/>	

→OK→OK

A tárcsázáshoz szükséges felhasználói névért és jelszóért kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot.

A leírás a D600BOE1 SW verziójú mobiltelefonhoz készült.

2005.11.03.