

CODEfon központ bekötése digitális telefonokkal

12 v tápellátás:

A központ és a transzformátor közötti távolság max. 15 méter. min. 2×1 mm² vezetékkel

Vezetékgigény:

FIGYELEM! Riasztó kábel NEM alkalmas a kaputelefon rendszerhez!!!

0 - 50 méter : min. 2×0,6 mm²

50 - 100 méter : min. 2×1 mm²

100 - 200 méter : min. 2×1,5 mm²

200 méter felett : min. 2×2 mm²

Minden további központhoz az információs vezetékét és a (+.-)vonalat kell átvezetni.

FONTOS Minden központot saját táppal kell szerelni.

