

EGYFÁZISÚ ÜZEMI KONDENZÁTOROS MOTOROK SÚLYTÁBLÁZATA

Típus	kg	Típus	kg	Típus	kg	Típus	kg	Típus	kg
OZF 63b-4K	5,2	OZFK 63b-4K	5,2	OZFP 63b-4K	5,4	OZFM 63b-4K	5,3	OZFR 63b-4K	5,5
OZF 63c-4K	6,0	OZFK 63c-4K	6,0	OZFP 63c-4K	6,2	OZFM 63c-4K	6,1	OZFR 63c-4K	6,3
OZF 63b-2K	5,4	OZFK 63b-2K	5,4	OZFP 63b-2K	5,6	OZFM 63b-2K	5,5	OZFR 63b-2K	5,7
OZF 63c-2K	6,2	OZFK 63c-2K	6,2	OZFP 63c-2K	6,4	OZFM 63c-2K	6,3	OZFR 63c-2K	6,5
OZF 71b-4K	7,2	OZFK 71b-4K	7,2	OZFP 71b-4K	7,5	OZFM 71b-4K	7,3	OZFR 71b-4K	7,6
OZF 71c-4K	8,8	OZFK 71c-4K	8,8	OZFP 71c-4K	9,1	OZFM 71c-4K	8,9	OZFR 71c-4K	9,2
OZF 71b-2K	7,6	OZFK 71b-2K	7,6	OZFP 71b-2K	7,9	OZFM 71b-2K	7,7	OZFR 71b-2K	8,0
OZF 71c-2K	9,0	OZFK 71c-2K	9,0	OZFP 71c-2K	9,3	OZFM 71c-2K	9,1	OZFR 71c-2K	9,4
OZF 80b-4K	12,0	OZFK 80b-4K	12,0	OZFP 80b-4K	12,1	OZFM 80b-4K	12,2	OZFR 80b-4K	12,3
OZF 80c-4K	14,5	OZFK 80c-4K	14,5	OZFP 80c-4K	14,7	OZFM 80c-4K	14,7	OZFR 80c-4K	14,9
OZF 80b-2K	11,8	OZFK 80b-2K	11,8	OZFP 80b-2K	12,0	OZFM 80b-2K	12,0	OZFR 80b-2K	12,2
OZF 80c-2K	14,8	OZFK 80c-2K	14,8	OZFP 80c-2K	15,1	OZFM 80c-2K	15,0	OZFR 80c-2K	15,3

EGYFÁZISÚ ÜZEMI KONDENZÁTOROS MOTOROK KONDENZÁTOR ADATAI

Típus	Kapacitás μF	Feszültség V
OZF 63b-4K	8	400
OZF 63c-4K	12	400
OZF 63b-2K	20	260
OZF 63c-2K	25	260
OZF 71b-4K	12	400
OZF 71c-4K	20	400

Típus	Kapacitás μF	Feszültség V
OZF 71b-2K	16	400
OZF 71c-2K	25	400
OZF 80b-4K	25	400
OZF 80c-4K	32	400
OZF 80b-2K	30	400
OZF 80c-2K	40	400