





KEY RXI23 vevő programozása

Figyelem! Amikor tanítás módba lép, a hatókörön belül levő összes távirányító jelét veszi a készülék. A hatósugar lecsökkentéséhez kösse le átmenetileg az antennát!




Távirányító hozzáadása a memóriához

1	Nyomja meg a vevő gombját annyiszor röviden, ahányadik kimenetre fel akarja tanítani (1-1,2-2, stb.)	
2	A LED vissza fogja villogni a kiválasztott kimenetet, 1mp szünettel	
3	7mp-en belül nyomja le és tartsa nyomva az új távirányító gombját, kb. 2mp-en keresztül, majd engedje el a gombot	
4	Ha a tanítás sikeres volt, a LED hosszan fog villanni (kb.3mp)	
5	További távirányítókhoz (ugyanarra a kimenetre) ismételje meg a 3-as pontot	
N.B	Ha 7mp-en belül nem érkezik jel, akkor a vevő kilép a tanítás programból	





Távirányító egyedi törlése a memóriából

1	Tartsa nyomva a vevőpanelen levő gombot, amíg a LED folyamatosan világítani nem kezd (kb. 3mp)	
2	7mp-en belül nyomja le és tartsa nyomva a törlendő távirányító gombját, amíg a LED ki nem alszik, majd engedje el a gombot	
3	Kb. 1mp múlva a LED villogni kezd	
4	Erősítse meg a törlést, nyomja meg a vevő gombját	
5	Ha a törlés sikeres volt, a LED világítani fog 3mp ideig	
N.B	Ha 7mp-en belül nem érkezik jel, akkor a vevő kilép a törlés programból	

A távirányító memória teljes törlése

1	Tartsa nyomva a vevőpanelen levő gombot, amíg a LED folyamatosan világítani nem kezd (kb. 3mp), majd a LED kialszik (kb. 3mp), majd engedje el a gombot.	
2	A gomb felengedése után kb. 1mp-el a LED elkezd villogni	
3	Nyomja meg a vevő gombját a harmadik villogásnál	
4	Ha a törlés sikeres volt, a LED hosszan fog villanni (kb.3mp)	

Távírányító feltanítása vevőhozzáférés nélkül

1	Tartsa lenyomva az új (tanítandó) távírányító gombját legalább 5mp-ig	 >5s
2	Tartsa lenyomva egy már működő (master) távírányító gombját legalább 3mp-ig (a rendszer nem reagál, ha az első lépés sikeres volt)	 >3s
3	Tartsa lenyomva az új távírányító gombját legalább 3mp-ig a tanításhoz	 >3s
4	Tartsa lenyomva a master távírányító gombját legalább 3mp-ig a tanítás befejezéséhez	 >3s
N.B	Ha 7mp-en belül nem érkezik jel, akkor a vevő kilép a programozás módból	