

Üzemi kondenzátoros IMI motorokhoz szükséges kondenzátorok

Motortípus	Fordulat	Teljesítmény	Kondenzátor
OZF 63b 2KD	2800	180W	20uF/260V
63c 2KD	2800	250W	25uF/240V
71b 2K	2850	370W	12uF/400V
71c 2K	2900	550W	25uF/400V
80b 2KD	2840	750W	2 db 16uF/400V
80c 2KD	2840	1100W	2 db 20uF/400V
90L 2KB	2820	1500W	2 db 25uF/400V
90c 2KD	2880	2200W	2 db 30uF/400V
OZF 63b 4KD	1400	120W	16uF/260V
63c 4KD	1420	180W	20uF/260V
71b 4K	1420	250W	12uF/400V
71c 4K	1420	370W	16uF+20uF/400V
80b 4KD	1420	550W	25uF/400V
80c 4KD	1420	750W	2 db 10uF/400V
90L 4KD	1400	1100W	2 db 20uF/400V
90c 4KD	1410	1500W	2 db 25uF/400V

Indítókondenzátoros IMI motorokhoz szükséges indítókondenzátorok és relék

Motortípus	Fordulat	Teljesítmény	Indítókondenzátor	Indítórelé MIHÁ C
OZF63b-2ND	2850	120W	16-20uF/280V	20/35
OZF63c-2ND	2850	180W	25-31,5uF/280V	24/45
71b-2N	2900	250W	63-80uF/280V	29/68
71c-2N	2900	370W	63-80uF/280V	42/95
80b-2	2870	550W	63-80uF/280V	60/165
80c-2	2870	750W	80-100uF/280V	66/190
90L-2	2920	1100W	80-100uF/280V	100/400
90c-2	2920	1500W	125-160uF/280V	120/530
MA90LA-2N	2900	1100W	125-160uF/280V	80/270
MA90LB-2N	2900	1500W	125-160uF/280V	110/420
OZF63b-4N	1400	90W		20/35
62c-4ND	1400	120W	14-20uF/280V	24/45
71b-4N	1400	180W	40-50uF/280V	29/59
71c-4N	1400	250W	40-50uF/280V	35/77
80b-4ND	1450	370W	63-80uF/280V	42/115
80c-4ND	1450	550W	80-100uF/280V	60/115
90L-4ND	1450	750W	80-100uF/280V	72/215
90c-4ND	1450	1100W	100-125uF/280V	100/235
MA90LA-4N	1450	750W	125-160uF/280V	80/245
MA90LB-4N	1450	1100W	100-125uF/280V	100/330