

# DIGITÁLIS MULTIMÉTER METEX M-3660D

## Tulajdonságok

- 3½ Digites Digitális TrueRMS Multiméter (kijelzés: 1999), Automata Polaritás Kijelzés, Analóg Bargraph
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés és Frekvenciamérés
- Hőmérsékletmérés és Logikai Szintmérés
- Diódavizsgálat és Szakadásvizsgálat
- RS232 Interfész és Szoftver



## Specifikáció Multiméter

	Tartomány	Felbontás	Pontosság
DC V	200mV – 1000V	100µV – 1V	± 0.3% + 1d
AC V	200mV – 750V	100µV – 1V	± 2.5% + 5d
DC A	2mA – 20A	0.1µA – 100mA	± 0.5% + 1d
AC A	2mA – 20A	0.1µA – 10mA	± 1% + 3d
Ellenállás	200Ω - 20MΩ	0.1Ω - 10kΩ	± 0.5% + 3d
Kapacitásmérés	2nF - 200µF	1pF – 100nF	± 2% + 3d
Frekvencia	2kHz – 20MHz	1Hz – 10kHz	± 1% + 1d
Hőmérsékletmérés	-40°C – 1200°C	1°C	± 3% + 2d
Logikai Szintmérés	Logikai szintmérés funkciója van		
hFe Vizsgálat	hFe vizsgálat van		
Dióda Vizsgálat	Dióda vizsgálat van		
Szakadás Vizsgálat	Szakadás vizsgálat hangjelzéssel		
Bemeneti Impedancia	10MΩ		

  

Információk	Méretek	84 mm (Szélesség) x 187 mm (Hosszúság) x 34 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD 66 x 33 mm
	Súly	305 ± 10 gramm (elemmel)
	Tartozékok	Magyar és Angol nyelvű használati utasítás, Mérőkábel, RS232 kábel, Szoftver, Hordtok, Hőmérőszonda, 9V-os elem, Tartalék Biztosíték Opció: Ütésvédő Gumitok